

HL-1222WE

Kompaktní mono laserová tiskárna s Wi-Fi

Rychlost až
20 str./min.

Vestavěné
bezdrátové
síťové rozhraní



Rozlišení tisku
ve třídě HQ1200

Zásobník papíru
na 150 listů

Specifikace:

Rychlý tisk

- S rychlostí až 20 str./min. pomáhá zvýšit produktivitu

Zásobník papíru

- Kapacita 150 listů

Vestavěné bezdrátové síťové rozhraní

- Sdílení v pracovní skupině přes integrované bezdrátové síťové rozhraní 802.11b/g/n

Tonerová kazeta

- Jednoduchá výměna tonerových kazet s kapacitou 1 500¹ stran

Vysoká kvalita tisku

- Tisk profesionálních dokumentů s rozlišením HQ1200 (2 400 x 600 dpi)

Mobilní tisk

- Tisk odkudkoli použitím aplikace Brother iPrint&Scan



Obecné

Technologie tisku	Laserová
Laserová třída	1. třída laserových zařízení (IEC 60825-1:2007)
Procesor	200MHz ARM 9
Rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0
Bezdrátové síťové rozhraní	IEEE 802.11b/g/n
Rychlost tisku (A4)	20 str./min.
Rozlišení	HQ1200 (2 400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi
Kapacita paměti	32 MB
FPOT (tisk první stránky)	Méně než 10 sekund z režimu Připraveno
Doba ohřevu	Méně než 18 sekund z režimu spánku
Emulace	GDI
Ovládací panel	LED

Tiskové funkce

Soutisk³	Soutisk 2, 4, 6, 9, 16 nebo 25 stran na 1 stranu A4 (Mac 2, 4, 6, 9 a 16)
Tisk plakátu⁴	Zvětšení 1 strany A4 na plakát pomocí rozložení tisku na 4, 9, 16 nebo 25 stran A4
Tisk vodoznaku⁴	Přidání předdefinovaného textu nebo zadaného uživatelem
ID tisk⁴	Přidání identifikačních znaků (datum a čas, krátká zpráva nebo uživatelské jméno)
Duplexní tisk⁴	Ruční oboustranný tisk
Tisk brožury⁴	Tisk brožury ve formátu A5 s použitím ručního duplexního tisku
Vynechání prázdné strany⁴	Ignorování prázdných stránek v dokumentu
Tiskové profily³	Možnost vytvoření a uložení oblíbených nastavení tiskového ovladače pro rychlou aktivaci
Černobílý tisk⁴	Konverze dokumentů na monochromatické a jejich tisk

Manipulace s papírem

Vstup papíru²	Standardní zásobník s kapacitou 150 listů
Výstup papíru²	Tiskem dolů, kapacita 50 listů

Specifikace tiskového média

Typ a hmotnost	Standardní zásobník – standardní a recyklovaný papír s gramáží 65 - 105g/m ²
Rozměr	Standardní zásobník - A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (Dlouhý okraj), B5, Executive

¹ Kapacita náplně je deklarována v souladu s ISO/IEC 19752

² Počítáno s papírem 80g/m²

³ Jen Windows® & Mac®

⁴ Jen Windows®

⁵ Zdarma ke stažení na Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ Maximální výtežnost zařízení je kalkulovaná na počet stránek za měsíc. Zařízení vyberte s ohledem na potřeby tisku ve vaší společnosti/ domácnosti

Spotřební materiál

Startovací tonerová kazeta	1 500 stránek ¹
Standardní tonerová kazeta	TN-1090 – 1 500 stránek ¹
Jednotka fotoválce	DR-1090 – 10 000 stránek A4
Obsah balení	Startovací toner, fotoválec, napájecí kabel, driver pro Windows®, Stručný návod k obsluze, propojovací kabel k PC součástí dodávky NENÍ

Výměna spotřebního materiálu se liší v závislosti na tisku, procentu pokrytí tisknoucí plochy, velikosti papíru, počtu listů a typu tiskového média.

Kompatibilita driveru

Windows®	Windows 8® (32 & 64 bit editions) Windows 7® (32 & 64 bit editions) Windows Vista® (32 & 64 bit editions) Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) Windows® XP Home Edition Windows® Server 2012 R2, 2012 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions)
Macintosh⁵	OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x
Linux⁵	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

Rozměry a hmotnost

S obalem	415 x 303 x 324 mm, 5,5 kg
Bez obalu	340 x 238 x 189 mm, 4,6 kg

Zatížitelnost

Doporučená měsíční	250 – 1 800 stránek za měsíc
Maximální měsíční	Až 10 000 stránek za měsíc

Životní prostředí

Spotřeba energie	Tisk – 380 W, Připravenost – 40 W, hluboký spánek – 0,7 W, Vypnuto- 0,28 W
Hodnota TEC	0,7 kWh / týden
Hlučnost	Tisk – 51 dbA, Připravenost – nehlukné
Úroveň hlučnosti	Tisk- 6,6 BA, Připravenost – nehlukné
Úspora energie	Snižovaná spotřeba energie při nečinnosti tiskárny
Úspora tonerů	Pomáhá snižovat celkové náklady na provoz tiskárny snižováním spotřeby tonerů
Energy Star	Verze 2.0

Sít a zabezpečení

Bezdrátová síť	IEEE 802.11b/g/n (režim Infrastructure / režim Adhoc)
Podpora bezdrátového nastavení	Wi-Fi Protected Setup (WPS) & AirStation One-Touch Secure System (AOSS)
Bezdrátové aplikace	Vertikální párování
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 a IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP server, SNMPv1/v2c, HTTP server, TFTP klient a server, SMTP klient, ICMP, Webové služby (tisk)
IPv6 (vypnuto ve výchozím stavu)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP server, SNMPv1/v2c, HTTP server, TFTP klient a server, SMTP klient, ICMPv6, Webové služby (tisk)
Zabezpečení bezdrátové sítě	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH
E-mailové upozornění	Automatické odesílání e-mailu ze zařízení na zadanou adresu pokud to situace vyžaduje
IPv4 omezení	Omezení přístupu uživatelů k zařízení v síti

Síťové nástroje správy

Integrovaný web server	Program správy tisku na bázi integrovaný do zařízení na webové bázi
Driver Deployment Wizard⁴	Snadná tvorba tiskových driverů pro bezproblémovou instalaci v celé síti
BRAdmin Professional 3^{4, 5}	Program správy sítě LAN/WAN

Mobilní tisk

iPrint&Scan (Android)	Přímý tisk z chytrých telefonů a tabletů s operačním systémem Android
iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Přímý tisk z iPad / iPhone / iPod Touch
iPrint&Scan (Windows® Phone)	Přímý tisk z chytrých telefonů s operačním systémem Windows® Phone
Print&Scan (Windows® 8 & RT)	Přímý tisk z tabletů s operačním systémem Windows® 8 nebo Windows RT

¹ Kapacita náplně je deklarována v souladu s ISO/IEC 19752

² Počítáno s papírem 80g/m²

³ jen Windows® & Mac®

⁴ jen Windows®

⁵ Zdarma ke stažení na Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ Maximální výtěžnost zařízení je kalkulovaná na počet stránek za měsíc. Zařízení vyberte s ohledem na potřeby tisku ve vaší společnosti/ domácnosti